



ALFA two way radios



Компактна радіостанція **ALFA U10** в тонкому, але міцному корпусі, незважаючи на свої невеликі розміри, забезпечують надійний зв'язок в умовах повсякденного використання. Портативні радіостанції володіють усіма необхідними функціями і забезпечать надійний зв'язок за доступною ціною.

Радіостанція інтуїтивно зрозуміла, а ергономічний дизайн дозволяє управляти радіостанцією однією рукою. Широкий набір допоміжних аксесуарів дає вам можливість повністю зосередитися на виконанні завдань. Дана радіостанція просто незамінна для організації оперативної і злагодженої роботи і орієнтована на малі підприємства: будівельні та охоронні компанії, ресторани, готелі, логістичні комплекси, супермаркети, а також для любителів активного відпочинку: мисливців, туристів, гірськолижників, велосипедистів, рибалок, автолюбителів.

ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ РАДІОСТАНЦІЇ

КОМПАКТНІСТЬ

Компактні габарити ALFA U10 забезпечують зручність і непомітність використання радіостанцій при виконанні робочих завдань. Товщина тонкої портативної радіостанції становить всього 14 мм, а вага 80 гр.

ПРОСТОТА І НАДІЙНІСТЬ

Проста у використанні і надійна радіостанція ALFA U10 дозволять завжди залишатися на зв'язку зі своїми колегами. Бічний перемикач каналів, кнопка живлення, дві кнопки РТТ і верхній регулятор гучності можуть управлятися однією рукою.

ЖОДНОГО ПРОПУЩЕНОГО ВИКЛИКУ

Режим сканування дає можливість налаштувати радіостанцію так, щоб відразу переключитися на потрібний канал, пропустивши інші.

ОГОЛОШЕННЯ КАНАЛІВ

При зміні каналів, радіостанція оголосить обраний канал голосом. Ви можете перемикає канали не дивлячись на пристрій, що також підвищить вашу продуктивність.

ВБУДОВАНА ФУНКЦІЯ VOX

Вбудована функція активізації передачі дозволяє постійно залишатися на зв'язку. Тепер ви зможете зосередитися на клієнтах, а не на пристрої.

ЛЕГКЕ ПРОГРАМУВАННЯ КАНАЛІВ

За допомогою програматора і спеціалізованого програмного забезпечення можна налаштувати радіостанцію на робочі частоти.

СУЧАСНІ ЛІТІЙ-ІОННІ БАТАРЕЙ

Маючи в запасі до 12 годин роботи радіостанції без підзарядки акумуляторної батареї, ви з колегами зможете забути про електроживлення, щоб спокійно виконувати свої обов'язки протягом всієї зміни.

ПІДТРИМКА З'ЄДНАННЯ microUSB

Ефективна зарядка і простота програмування.





ALFA two way radios

Функціональні можливості

- UHF 400-470 МГц
- CTCSS 50 /DCS 105
- Висока / низька потужність (перемикається)
- DTMF кодування/декодування
- Сканування
- Голосове сповіщення (англійська)
- Програмування шифрування
- 2 кнопки РТТ
- Блокування зайнятого каналу
- Регулювання рівня шумозаглушення (10 градацій)
- Режим економії батареї
- Голосове управління передачею (VOX)
- CPS (ПЗ для програмування налаштувань)

Технічні характеристики радіостанції ALFA U10

Загальні характеристики	ALFA U10
Частотний діапазон	400-470 МГц
Кількість каналів	16
Крок сітки частот	12.5/25 кГц
Напруга живлення	3.7 В
Робоча температура	-20° С...+60° С
Температура зберігання	-40° С...+85° С
Стабільність частоти	±2.5 ppm
Імпеданс антени	50 Ом
Габарити	130 (Висота з антеною) *52 (Ш) *14 (Г) мм
Вага	80 гр
Тип акумулятора	1000 мАh Li-Ion
Час роботи акумулятора (5/5/90)	12 часів
Передавач	
Вихідна потужність	2 Вт/0,5 Вт
Модуляція	16K0F3E, 11K0F3E
Побічні випромінювання	≤-65 дБ
Шуми передавача	≤ -45 дБ
Приймач	
Чутливість 12 дБ SINAD	0,22 мкВ
Вибірковість по сусідньому каналу	65 дБ
Інтермодуляційна вибірковість	60 дБ
Придушення побічного і дзеркального каналів	60 дБ
Вихідна потужність НЧ	500 мВт (нелінійні спотворення ≤5%)

