



ALFA two way radios



Радіостанції **ALFA V2 / U2** представляють собою економічне рішення, розраховане як для початкуючих користувачів, так і для тих, хто вже накопив певний досвід. Портативні радіостанції мають усі необхідні функції і забезпечать надійний зв'язок за доступною ціною.

ALFA V2 / U2 компактна і має невелику вагу, зручна в носінні і не заважає виконанню основної роботи. Радіостанція інтуїтивно зрозуміла у використанні і надійна в роботі, тому ви завжди будете на зв'язку зі своєю командою. Ця радіостанція орієнтована на малі підприємства: будівельні і охоронні компанії, ресторани, готелі, логістичні комплекси, супермаркети, а також для любителів активного відпочинку: мисливців, туристів, гірськолижників, велосипедистів, рибалок, автолюбителів.

Основні особливості радіостанції

КОМПАКТНІСТЬ І НЕПОМІТНІСТЬ

Компактні габарити ALFA V2/U2 забезпечують зручність і непомітність використання радіостанцій при виконанні звичайних бізнес-операцій.

ПРОСТОТА І НАДІЙНІСТЬ

Прості у використанні і надійні радіостанції ALFA V2/U2 дозволять завжди залишатися на зв'язку зі своїми колегами.

ЖОДНОГО ПРОПУЩЕНОГО ВИКЛИКУ

Режими звичайного (Scan) і пріоритетного сканування (Priority Scan) дають можливість налаштувати радіостанцію так, щоб відразу переключитися на потрібний канал, пропустивши інші.

ОГОЛОШЕННЯ КАНАЛІВ

При зміні каналів, радіостанція оголосить вибраний канал голосом. Ви можете перемикає канали, не дивлячись на пристрій, що також підвищить вашу продуктивність.

СТУПІНЬ ЗАХИСТУ IP54

IP54 - захист від пилу і бризок дозволяє впевнено працювати в складних умовах.

ГУЧНИЙ І ЧІТКИЙ ЗВУК

Ви зможете чути важливі повідомлення в умовах підвищеного шуму завдяки 1-ватному динаміку.

ПРОСТЕ ПРОГРАММУВАННЯ КАНАЛІВ

За допомогою програматора і спеціалізованого програмного забезпечення можна налаштувати радіостанцію на робочі частоти.

СУЧАСНІ ЛІТІЙ-ІОННІ БАТАРЕЇ

Маючи в запасі до 12 годин роботи радіостанції без підзарядки акумуляторної батареї, ви з колегами зможете забути про електроживлення, щоб спокійно виконувати свої обов'язки впродовж усієї зміни.

2-КОНТАКТНИЙ З'ЄДНУВАЧ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ АКСЕСУАРІВ

Бічний 2-контактний з'єднувач дозволяє підключати стандартні акустичні аксесуари, не вимагаючи додаткових.





ALFA two way radios

Функціональні можливості

- VHF 136-174 МГц / UHF 400-470 МГц
- CTCSS 50 / DCS 105
- Висока / низька потужність (перемикається)
- DTMF кодування/декодування
- Сканування
- Робота через ретраслятор або в режимі прямого зв'язку
- Екстрений виклик
- Програмування шифрування
- Голосове сповіщення (англійський)
- Індикація статусу батареї
- Голосове управління передачею (VOX)
- Режим економії батареї
- Функція клонування
- CPS (ПЗ для програмування налаштувань)
- Блокування зайнятого каналу

Технічні характеристики радіостанції ALFA V2/U2

Загальні характеристики	ALFA V2/U2
Частотний діапазон	136-174 МГц (V2) / 400-470 МГц (U2)
Кількість каналів	16 каналів
Крок сітки частот	12.5/25 кГц
Напруга живлення	7.4 В
Робоча температура	-30° С...+60° С
Стабільність частоти	±2.5 ppm
Імпеданс антени	50 Ом
Габарити	112.5 (В) *59 (Ш) *37 (Г) мм
Вага	230 г
Передавач	
Вихідна потужність	5/2 Вт
Модуляція	16K0F3E, 11K0F3E
Побічні випромінювання	≤-65 дБ
Шуми передавача	≤ -45 дБ
Приймач	
Чутливість 12 дБ SINAD	0,16 мкВ
Вибірковість по сусідньому каналу	65 дБ
Інтермодуляційна вибірковість	60 дБ
Придушення побічного та дзеркального каналу	65 дБ
Вихідна потужність НЧ	1000 мВт @16Ω (нелінійні спотворення ≤5%)