



ALFA two way radios



Радиостанция ALFA V2/U2 представляют собой экономичное решение, рассчитанное как для начинающих пользователей, так и для тех, кто уже накопил определенный опыт. Портативные радиостанции обладают всеми необходимыми функциями и обеспечат надежную связь по доступной цене.

ALFA V2/U2 компактна и имеет небольшой вес, удобна в ношении и не мешает выполнению основной работы. Радиостанция интуитивно понятна в использовании и надежна в работе, поэтому вы всегда будете на связи со своей командой.

Данная радиостанция ориентирована на малые предприятия: строительные и охранные компании, рестораны, гостиницы, логистические комплексы, супермаркеты, а также для любителей активного отдыха: охотников, туристов, горнолыжников, велосипедистов, рыбаков, автолюбителей.

Основные особенности радиостанции

КОМПАКТНОСТЬ И НЕЗАМЕТНОСТЬ

Компактные габариты ALFA V2/U2 обеспечивают удобство и незаметность использования радиостанций при выполнении обычных бизнес-операций

ПРОСТОТА И НАДЕЖНОСТЬ

Простые в использовании и надежные радиостанция ALFA V2/U2 позволят всегда оставаться на связи со своими коллегами.

НИ ОДНОГО ПРОПУЩЕННОГО ВЫЗОВА

Режимы обычного (Scan) и приоритетного сканирования (Priority Scan) дают возможность настроить радиостанцию так, чтобы сразу переключиться на нужный канал, пропустив остальные.

ОБЪЯВЛЕНИЕ КАНАЛОВ

При смене каналов, радиостанция объявит выбранный канал голосом. Вы можете переключать каналы, не глядя на устройство, что также повысит вашу производительность.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP54

IP54 - защита от пыли и брызг позволяет уверенно работать в сложных условиях.

ГРОМКИЙ И ЧЕТКИЙ ЗВУК

Вы сможете слышать важные сообщения в условиях повышенного шума благодаря 1-ваттному динамику.

ПРОСТОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ КАНАЛОВ

С помощью программатора и специализированного программного обеспечения можно настроить радиостанцию на рабочие частоты.

СОВРЕМЕННЫЕ ЛИТИЙ-ИОННЫЕ БАТАРЕИ

Имея в запасе до 12 часов работы радиостанции без подзарядки аккумуляторной батареи, вы с коллегами сможете забыть об электропитании, чтобы спокойно выполнять свои обязанности в течение всей смены.

2-ШТЫРЬКОВЫЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АКСЕССУАРОВ

Боковой 2-штырьковый разъем позволяет подключать стандартные акустические аксессуары, не требуя дополнительных.





ALFA two way radios

Функциональные возможности

- VHF 136-174 МГц / UHF 400-470 МГц
- CTCSS 50 / DCS 105
- Высокая / низкая мощность (переключается)
- DTMF кодирование/декодирование
- Сканирование
- Работа через ретранслятор или в режиме прямой связи
- Экстренный вызов
- Программирование шифрования
- Голосовое оповещение (английский)
- Индикация статуса батареи
- Голосовое управление передачей (VOX)
- Режим экономии батареи
- Функция клонирования
- CPS (ПО для программирования настроек)
- Блокировка занятого канала

Технические характеристики радиостанции ALFA V2/U2

Общие характеристики	ALFA V2/U2
Частотный диапазон	136-174 МГц (V2) / 400-470 МГц (U2)
Количество каналов	16 каналов
Шаг сетки частот	12.5/25 кГц
Напряжение питания	7.4 В
Рабочая температура	-30° С...+60° С
Стабильность частоты	±2.5 ppm
Импеданс антенны	50 Ом
Габариты	112.5 (В) *59 (Ш) *37 (Г) мм
Вес	230 г
Передатчик	
Выходная мощность	5/2 Вт
Модуляция	16K0F3E, 11K0F3E
Побочные излучения	≤-65 дБ
Шумы передатчика	≤ -45 дБ
Приемник	
Чувствительность 12 дБ SINAD	0,16 мкВ
Избирательность по соседнему каналу	65 дБ
Интермодуляционная избирательность	60 дБ
Подавление побочного и зеркального каналов	65 дБ
Выходная мощность НЧ	1000 мВт @16Ω (нелинейные искажения ≤5%)